

POWERI – sähköaggregaatit BRIGGS & STRATTON INTEK – kansiventtiili – bensiinimoottorilla

TYYPPI NO	POWERI 2801 BCI	POWERI 2801 BI	POWERI 5001 BI	POWERI 6501 BI	POWERI 7503 BI
Teho VA	2 800	2 800	5 000	6 500	7 500
Jatkuva teho W	1 900	1 900	3 500	4 800	4 800
Suojakehä	on	on	on	on	on
MOOTTORI	126412	127432	202432	205432	205432
Nimellisteho hv	5,5	5,5	8	10	10
Teho hv / 3000 rpm	5/3,7	5/3,7	6,7/4,9	8,5/6,3	8,5/6,3
Sylinteritil. cm ³	206	206	305	305	305
Öljynvartija	on	on	on	on	on
Polttoainesäiliö l	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Kulutus max l/h	0,9-1,8	0,9-1,8	1,2-2,6	1,8-3,3	1,8-3,3
Melutaso dB	75	75	75	75	75
Jäähdytys	ilma	ilma	ilma	ilma	ilma
GENERAATTORI	S15W	S15W	S16W	S16F	T16F
Teho VA	2 800	2 800	5 000	6 500	7 500
Jännite V	230	230	230	230	230/400
Autom.sulake A	10	10	16	25	4 x 10
Vikavirtakytkin	-	-	-	-	on
Pistorasia 230 V	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Pistorasia 400 V	-	-	-	-	1 kpl
Takuu vuotta	3 kk	2	2	2	2
Mitat p-l-k cm	54-35-39	54-35-39	70-44-50	70-44-50	70-44-50
Paino kg	35	35	53	65	71



Kuvassa POWERI 2801 BI

Lisävarusteet:

- Pyöräsarjat
- Lisäpolttoainesäiliöt
- V-, A-, Hz- ja H-mittarit



Kuvassa POWERI 5001BI