

## POWERI –sähköaggregaatit HATZ - dieselmoottorilla

TYYPPI NO	POWERI 2801 DHZ	POWERI 5001 DHZ	POWERI 6501 DHZ	POWERI 7503 DHZ	POWERI 7/10 DHZ
Teho VA	2 800	5 000	6 500	7 500	10 000
Jatkuva teho W	1 900	3 300	5 000	5 200	6 000
Sijoitus	Suojakehä	Suojakehä	Suojakehä	Suojakehä	Suojakehä
MOOTTORI	1B20	1B30	1B40	1B40	1B40
Nimellisteho hv	4,2	6,3	9,3	9,3	9,3
Teho 3000 rpm hv/kW	3,8 / 2,8	5,6 / 4,1	8,4 / 6,2	8,4 / 6,2	8,4 / 6,2
Sylinteritilavuus cm <sup>3</sup>	232	347	462	462	462
Öljyvartija	Valo	Valo	Valo	Valo	Valo
Polttoaines. til.	3	5	5	5	5
Kulutus max l/h	0,4-0,6	0,5-1,4	0,5-2,3	0,5-2,3	0,5-2,3
Melutaso dB	77	78	82	82	82
Jäähdytys	Ilma	Ilma	Ilma	Ilma	Ilma
GENERAATTORI	S15W	S16W	S16F	T16F	T20FS
Teho VA	2 800	5 000	6 500	7 500	10 000
Jännite V	230	230	230	230/400	230/400
Autom. sulake A	10	15	20	4 x 10	4 x 16
Vikavirtakytkin	-	-	-	On	On
Pistorasiat 230 V	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Pistorasiat 400 V	-	-	-	1 kpl	1 kpl
Takuu vuotta	1	1	1	1	1
Mitat p - l - k [cm]	70-50-50	80-50-59	80-50-59	80-50-59	80-50-59
Paino [kg]	50	68	93	99	124

Saatavana sekä käsi- että sähkökäynnisteisenä.



POWERI 5001 DHZ-S



POWERI 7503 DHZ-S



POWERI 7503 DHZ

### Lisävarusteet:

- Pyöräsarjat
- Lisäpolttoainesäiliöt
- V-, A-, Hz- ja H-mittarit
- Kaukokäynnistys
- Kuormastakäynnistysautomaatiikka
- Varavoima-automaatiikka
- Sää/melusuoja