

## POWERI – sähköaggregaatit LOMBARDINI – dieselmoottorilla

TYYPPI NO	POWERI 3/4101 DL	POWERI 6001 DL	POWERI 6503 DL
Teho VA	4 100	6 000	6 500
Jatkuva teho W	3 000	5 000	5 200
Sijoitus	Suojakehä	Suojakehä	Suojakehä
<b>MOOTTORI</b>	<b>15LD315</b>	<b>6LD435</b>	<b>6LD435</b>
Nimellisteho hv	6,7	10	10
Teho hv / 3000 rpm	5,6	8,5	8,5
Sylinteritilavuus cm <sup>3</sup>	315	436	436
Öljyvartija	Sähk. valo	Sähk. valo	Sähk. valo
Polttoaines. til.	4,3	4,3	4,3
Kulutus max l/h	0,5-0,9	0,5-1,5	0,5-1,5
Melutaso dB	83	83	83
Jäähdytys	Ilma	Ilma	Ilma
<b>GENERAATTORI</b>	<b>AR1-130</b>	<b>MR1-180/2</b>	<b>TR1-160/2</b>
Teho VA	4 100	6 000	6 500
Jännite V	230	230	230/400
Autom. sulake A	16	20	4 x 10
Vikavirtakytkin	-	-	On
Pistorasiat 230 V	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Pistorasiat 400 V	-	-	1 kpl
Takuu vuotta	1/1000 h	1/1000 h	1/1000 h
Mitat p - l - k [cm]	80-53-59	80-53-59	80-53-59
Paino [kg]	70	95	96

Saatavana sekä käsi- että sähkökäynnisteisinä.

### Lisävarusteet:

- Pyöräsarjat
- Lisäpolttoainesäiliöt
- V-, A-, Hz- ja H-mittarit
- Kaukokäynnistys
- Kuormastakäynnistysautomaatiikka
- Varavoima-automaatiikka
- Sää/melusuoja



Kuvassa POWERI 4101 DL



Kuvassa POWERI 4101 DL-S (sähkökäynnisteinen)